MODE D'EMPLOI

Y-2721



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Caméra miniature Wifi Point to Point surveillance Android iPhone PC

Page 2 - Description de la structure / Installation de l'app

Page 3 – Accès à internet

Page 5 – Enregistrement vidéo sur carte TF / Commutation de mode / Oubliez le code de la caméra

Page 6 – Paramètres pertinents

Description de la structure

1. le trou du câble de levage 2. la clé d'ouverture 3. aucune action 4. le clip du dos 5. le Micro SD 6. le boîtier 7. et l'interface Mini USB 8. caméra 9. bouton 10. indicateur d'état 11. orifice du microphone

Installation de l'app

• entrez le site web www.scc21.net pour entrer dans l'interface de téléchargement Ou scanner le code qr sur l'emballage pour le téléchargement et l'installation.

• les téléphones Android peuvent aussi rechercher "9527" dans le magasin " google play" Le téléchargement.

• L'iphone peut aussi rechercher "9527" dans le "App Store" Le téléchargement.

• Il est également possible de scanner le code qr et de compléter l'installation.

Android

iphone

Installation de l'app

	Statut professionnel (mode)	Une lumière rouge	La lampe bleue
1	État d'initialisation		Allumé (S)
2	État de l'internet (en vidéo)	Allumé (S)	
3	Statut sur l'internet (sans carte ou vidéo suspendue)	Longueur lumineux	
4	Faible charge de la batterie	Longueur lumineux	
5	recharge	apatride	

Accès à internet



1. tapez la touche "on" pourdémarrer et attendez quela lumière bleue de la caméra clignote (elle ne clignote pas après 60 secondes, appuyez sur la touche "reset" pendant 3 secondes).

Ensuite, le téléphone portable est utilisé pour rechercher les signaux wi-fi émis par la caméra: HD99S (mot de passe: 12345678).



2. Connexion HD99S après le logiciel portable - trouver sur la page "locaux "-Cliquer sur "settings "sélectionnez à nouveau "configurations de réseau illimitées" - ajoutez le compte de routeur et le mot de passe - attendez 60 secondes pour que la caméra entre dans le réseau. (Android n'est pas configuré de la même manière qu'apple. regardez attentivement la photo)



3. Après avoir réussi à rejoindre le réseau, sélectionnez "remote" et introduisez le numéro de compte et le mot de passe derrière le fuselage de la caméra(figure).

4. Si l'injection échoue, la caméra reviendra à son état initial et la lampe bleue commencera à clignoter (après l'injection échouée, appuyez sur la procédure ci-dessus et agissez à nouveau).



5. Une approche aussi proche que possible du routeur permet une visualisation optimale.Rechargez la caméra si vous ne pouvez pas la voir correctement et si le signal de connexion ne fonctionne pas.

Enregistrement vidéo sur carte TF

• Veuillez éteindre la caméra et insérer la carte TF dans la range. une fois la caméra activée, elle commence automatiquement à enregistrer et à sauvegarder. Appuyez brièvement sur la touche de remise 1 pour que la caméra arrête d'enregistrer et sauve la vidéo actuelle.Le fichier vidéo conserve une partie en 5 minutes et la caméra circule.Utilisez un lecteur de cartes lorsque vous devez lire un fichier sur une carte TF.

Commutation de mode

• Lorsque la caméra est en marche, il est possible de revenir à l'état initialisé en pressant longuement la touche de remisependant 3 secondes.

Oubliez le code de la caméra

1. tapez la touche «démarrage» pour démarrer et attendez que la lumière bleue de la caméra clignote (si elle ne clignote pas après 60 secondes, appuyez sur la touche de remise en marche pendant 3 secondes).Ensuite, le téléphone portable est utilisé pour rechercher les signaux wi-fi émis par la caméra: HD99S. (mot de passe: 12345678).

2. Après avoir réussi à connecter HD99S, allumer le logiciel d'exploitation avec le téléphone portable - Trouvez la page " locale "- cliquer sur "settings " sélectionnez encore "configurations de réseau illimitées" - ajoutez le compte de routeur et le mot de passe..(android et apple ne sont pas configurés de la même manière, regardez attentivement la photo ci-dessous)

3. Après avoir rejoint le réseau avec succès, ouvrez le logiciel d'exploitation avec votre téléphone portable - trouver la page "locale " - cliquer sur "settings " - la réélection de mise en place d'un système "à" restaurerla réglages d'usine "- 60 secondes après est primitif compte le mot de passe)

Paramètres pertinents

dénomination	Caméras réseau WIFI/P2P
Video gewu	AVI
Résolution de transmission AP	640*480 VGA
Taux de résolution de la transmission IP	320 * 240 QVGA
Taux d'images vidéo	10fos + 1fps
stockage	La carte TF est compatible avec un maximum de 32 gigabytes
Systèmes de soutien	Windows IS0Android
Tension de charge	V lampes dc-cfl-i
Type d'interface	Mini 5/8p /Micro USB
Aide au stockage	Carte Micro SD (carte TF)
Type de batterie	Batteries au lithium polymère de haute capacité