MODE D'EMPLOI MINI MICRO GSM ESPION AUTOMATIQUE DE LUXE

REF. : Y-mmgsml



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

Mode d'emploi Mini Micro GSM espion automatique de luxe
Réf. : Y-mmgsml

SOMMAIRE

Avant propos.....3
Présentation du Micro GSM.....4
Instruction d'utilisation du Micro GSM.....5
Précautions d'emploi.....8

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Avant propos

Ce micro espion GSM est un dispositif d'écoute à distance très performant. Il fonctionne avec une carte SIM (Même prépayée).

Attention, pour que le micro GSM fonctionne correctement vous devez vous assurer de certains paramètres :

- Avoir activer les données cellulaires de votre carte SIM : Pour se faire, il suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone puis de passer un appel avec, et d'envoyer et recevoir un SMS. Ces actions auront pour effet d'activer les données cellulaires. Cette action est nécessaire si la carte SIM est neuve ou n'a jamais servie auparavant dans un téléphone portable/

- Désactiver le code pin : Votre carte SIM ne doit pas être verrouillé par un code PIN quelconque (Même 0000). Il faut le désactiver via un téléphone portable.

- Avoir du crédit sur la carte SIM : La carte SIM doit avoir absolument du crédit de communication (SMS, Appels) pour que le micro GSM soit fonctionnel.

- Être en accord avec la législation en vigueur : L'utilisation de ce type de dispositif est réglementé par une législation. Nous ne pourrions être tenu responsable des impacts que son utilisation pourrait avoir.

Présentation du Micro GSM



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Instructions d'utilisation du Micro GSM

A - Première utilisation du Micro GSM

Lors de votre première utilisation de votre micro GSM, nous vous conseillons de le charger pendant environ 4 heures via le câble USB et le chargeur secteur fourni dans le coffret.

Attention : Ne jamais dépasser 6 heures de charge continue sous peine d'endommager l'autonomie de la batterie de votre Micro GSM.

Ouvrez l'emplacement de la carte SIM. Insérez la carte SIM comme ci-dessous :



Une fois la carte SIM insérée, Une LED bleue s'allume et une mélodie se fait entendre, votre Micro GSM est allumé.

Assurez-vous de disposer d'une couverture réseau correcte à l'endroit où vous désirez utiliser votre micro GSM.

B - Paramétrer un numéro de téléphone sur la touche 1 et la touche 2

Pour paramétrer un numéro de téléphone sur la touche 1 : Munissez vous du téléphone contenant le numéro que vous souhaitez enregistrer. Envoyer le SMS «HM1» (sans les guillemets, en majuscule) au numéro de la carte SIM insérée dans le Micro. Le micro doit vous répondre un SMS de ce format : «Received your command».

Le numéro est maintenant enregistré sur le bouton 1 du micro GSM et sera le premier numéro contacté en cas d'appui sur la touche SOS du micro GSM.

Pour paramétrer un numéro de téléphone sur la touche 2 : Munissez-vous du téléphone contenant le numéro que vous souhaitez enregistrer. Envoyer le SMS «HM2» (Sans le guillemets, en majuscule) au numéro de la carte SIM insérée dans le Micro. Le micro doit vous répondre un SMS de ce format : «Received your command».

Le numéro est maintenant enregistré sur le bouton 2 du micro GSM et sera le deuxième numéro contacté en cas d'appui sur la touche SOS du micro GSM.

ATTENTION : Les deux téléphones utilisés doivent avoir des numéros différents !

C - Mode tracking

Par triangulation avec les émetteur GSM, ce micro GSM vous permettra également de connaître la position où il se trouve (Précision à + ou - 20 mètres). Pour connaître la position du tracker envoyez le SMS : «MY» sans les guillemets et en Majuscule.

Le Micro GSM vous envoi un sms de ce type : mcc: ### mnc: # lac: #### cell: #####. Les # sont remplacés par des chiffres. Pour ensuite connaître la position de votre micro GSM, rendez-vous sur le site : www.trackanywhere.org . Rentrez chaque nombre dans la case appropriée et appuyez ensuite sur la loupe situé à droite de vos saisies. Vous devriez voir apparaître la position du traceur sur la carte.

C - Mode Appel normal

Vous pouvez appeler le Micro GSM pour ensuite dialoguer avec la personne en sa possession. Pour ce faire :

Appelez le numéro de la carte SIM du micro GSM. Une sonnerie se fera retentir sur le micro GSM. Pour décrocher, il suffit d'appuyer la touche 1 ou 2 du Micro GSM. Pour raccrocher à partir du micro GSM il vous suffit d'appuyer sur le bouton raccrocher, représenté par un téléphone rouge sur fond blanc.

D - Mode Appel secret

Vous pouvez appeler le Micro GSM en toute discrétion (Sans aucune sonnerie) pour effectuer une écoute discrète et silencieuse de l'environnement dans lequel il se trouve. Pour ce faire envoyer le SMS «JY» (sans les guillemets, en majuscule) au numéro de la carte SIM insérée dans le Micro GSM. Le Micro GSM vous enverra un SMS contenant : «Received your command» pour vous signaler qu'il est passé en mode d'écoute silencieuse.

E - Mode Rappel automatique

Vous avez la possibilité de paramétrer votre Micro GSM en mode rappel automatique. C'est à dire qu'à chaque fois que votre micro GSM détectera un son autour de lui, il vous appellera pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans son environnement. Pour paramétrer le micro GSM, envoyez le SMS «GDM1» (sans guillemets, en majuscules). Après un court instant, celui-ci vous rappellera automatiquement pour vérifier votre numéro de téléphone.

ATTENTION : Si vous raccrochez immédiatement ou refusez l'appel, votre Micro GSM basculera sur votre répondeur. Nous vous conseillons donc de décrocher un court instant (20 secondes) et ensuite raccrocher.

Pour annuler ce mode, il vous suffit d'envoyer le SMS «GDM2» (sans guillemets, en majuscule). Après un court instant celui-ci vous répondra «Received your command» confirmant ainsi le retour au mode d'appel normal.

F - Connaître le pourcentage de batterie restant

Pour connaître le pourcentage de batterie restant à votre micro GSM, envoyez le SMS «GDM3» (sans guillemets, en majuscule). Le Micro vous répondra un sms comme celui-ci : The current remaining power is about 51%.

A environ 10% de batterie, le Micro vous envoi : Warning, LOW Battery. pour vous prévenir.

G - Emettre un appel depuis le traceur

Pour émettre un appel depuis le traceur, il vous suffit d'appuyer sur la touche 1 ou la touche 2. Il faut rester appuyer jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

La touche 1 composera le numéro enregistrer avec la commande HM1, la touche 2 composera le numéro enregistré avec la commande HM2. Vous pourrez ensuite dialoguer avec la personne qui aura décroché.

Pour raccrocher après votre appel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton avec un Téléphone rouge sur fond blanc.

H - Mode SOS

Lorsque vous rencontrez un soucis ou que vous êtes perdu(e), vous pouvez émettre un «signal» SOS. Pour ce faire, appuyer sur le bouton rouge où est écrit un S majuscule blanc sur fond rouge. Cette commande aura pour effet d'appeler simultanément le 1er numéro enregistré sur la touche 1 et si celui-ci ne répond pas, vous serez en communication avec le numéro enregistré sur la touche 2.

Précautions d'emploi

Attention, si vous enlevez la carte SIM du traceur, vous perdrez tous les numéros précédemment enregistrés. Si vous changer de carte SIM vous devrez refaire toutes les manipulations de cette notice depuis le départ.

Votre traceur dispose d'une autonomie (Batterie pleine à 100%) d'environ 1h à 1h30 en communication, et d'environ 48 à 60 heures en veille.

Par soucis de miniaturisation et pour refermer correctement le boitier de votre traceur, il vous est obligatoire de couper votre carte SIM comme ci-dessous :



Attention : Une fois votre carte SIM découpée, vous ne pourrez revenir en arrière. Veiller à être sur de vous avant de procéder à cette découpe.