# MODE D'EMPLOI

# Montre Connecte Android iOS Smartwatch LED Bluetooth Cuir Appels SMS

# Y-MCB7



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.**
**Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

**- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
**- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
**- Par mail à contact@yonis-shop.com**
**- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 17h00**

## Mode d'emploi

# Montre Connecte Android iOS Smartwatch LED Bluetooth Cuir Appels SMS

# Y-MCB7

SOMMAIRE

Introduction …… p3.
Instructions ……p4.
Synchronisation ……p5.
Paramètres ……p8.

# *Accessoires*

Le contenu du package inWatch standard :

- Une montre intelligente
- Deux cellules de bouton standard dédiées à la montre
- Un tournevis en cas de besoin de remplacement d'une pièce.

# *Instructions : port de la smartWatch*

## *Comment remplacer la cellule ?*

1. Placez la montre vers le haut à l'horizontale ; dévissez quatre vis du convercle arrière avec le tournevis fourni.
2. Retirez le couvercle et retirez doucement le compartiment à boutons.
3. Placez la cellule dans la montre avec son électrode face au panneau principal comme le montre la figure ci-dessous.



4. Enfilez et vissez le couvercle arrière
5. Activez l'application et connectez votre inWatch.

## *Geste*

Comme les montres ordinaires, une fois chargées avec une nouvelle cellule, inWatchπ restera en état de veille. Pour réveiller votre montre, levez le poignet pendant une seconde ; votre montre affichera l'heure.

*Mode d'affichage*

Lorsque l'aiguille des heures et la main des minutes ne coïncident pas (par exemple 12:10): l'aiguille des heures s'allume pendant 3 secondes et l'aiguille des minutes clignote pendant 3 secondes.

Lorsque l'aiguille des heures et la main des minutes coïncident (par exemple 12:00): la main s'allume pendant 3 secondes, puis clignote pendant 3 secondes.

Algorithme de temps: 1. pour 1 & 2, à arrondir.

Par exemple: 2:11 est affiché sous la forme 2:10 2. Pour 3 & 4, à arrondir. Par exemple: 2:14 est affiché sous la forme 2:15.

# *Faites comme vous le souhaitez*

*Aide à la synchronisation*

*Service adapté* inWatchπ est compatible avec le téléphone mobile basé sur le

matériel Bluetooth 4,0.

Avant d'être connecté au téléphone mobile, assurez-vous que l'application inHealth a été téléchargé.

SYSTÈME d'exploitation compatible :

iOS 7.0 et version ultérieure

Android 4.3 et version ultérieure

Modèle d'appareil adaptatif :

iOS Platform : iPhone 4s/5/5S/6/6Plus

Android : MeizuMX3/4, SAMSUNG 4/S5, Xiaomi M3/M4, SmartisanT1, OnePlus, etc.

*Installation de l'application inHealth*

inHealth est le logiciel de soutien de inWatchπ montre-bracelet intelligente, qui vous aide à gérer votre SmartWatch, voir le rapport en temps réel et l'analyse des mouvements et des données de santé, et même obtenir vos recommandations exclusives de santé personnalisée.

Vous pouvez accéder à iOSApp, au magasin Google Play ou à d'autres marchés d'applications, et Rechercher «inHealth », puis télécharger et installer gratuitement inHealthApp. Vous pouvez également télécharger et installer en scannant le code bidimensionnel suivant :

## Utilisation et synchronisation d'inHealth

Connexion de inWatchπ.

Exécuter inHealth sur le téléphone mobile. Suivez les indications pour enregistrer et lier votre compte inWatchπ. Ouvrez une session.

Pour synchroniser les données

1. synchronisation manuelle : exécuter l'application; Après avoir accédé à la première interface, synchronisez immédiatement les données en utilisant le "Shark it off" ou cliquez sur le bouton "Sync".

2. synchronisation automatique : lorsque le Bluetooth est allumé et que la communication réseau est fluide ; l'application s'exécute en arrière-plan, de ce fait le système synchronise automatiquement les données toutes les 20 minutes.

(Vous pouvez également désactiver la synchronisation automatique sur la page «ma montre » pour réduire la consommation d'énergie.)

Veuillez activer la synchronisation lorsque le Bluetooth est allumé et que le trafic réseau est fluide.

### *Fonctions de combinaison inHealth*

Avec inWatchπ connecté à l'appareil, vous pouvez effectuer des réglages.

Y compris :

Mode standard : vibration + indicateur

Mode d'économie d'énergie : silencieux ou vibration, vous pouvez choisir l'un ou l'autre.

Mode ne pas déranger (mode de sommeil) : Seulement avec l'affichage de l'heure et la synchronisation de données de fond.

### *Mouvements*

L'état de vos mouvements peuvent être intelligemment identifiés : marche, course, enregistrement des étapes, kilométrage et calories.

Lorsque l'objectif de mouvement est atteint, les vibrations vous rappelle et vous encourage à respecter un mode de vie sain.

### *Fonctions de combinaisons*

Suivi du sommeil

inWatchπ détient un outil analysant votre fréquence cardiaque, le tracker de sommeil peut « observer » avec finesse vos nuits. Qu'il s'agisse de votre coeur, de vos mouvements ou de vos cycles du sommeil (sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil léger).

Un rappel

inWatchπ, basé sur les paramètres de inHealth, au moyen de 12 voyants LED sur le cadran et moteur de vibration intégré pour activer le rappel de connexion, le rappel d'appel, le rappel SMS, le rappel de santé, et le rappel de d'exercice.

## Relation correspondante entre le rappel, l'alerte et les modes.

| Rappel | Mode standard | Mode économie d'énergie | Mode silencieux |
|---|---|---|---|
| Bluetooth activé et rappel désactivé | Vibration courte + clignotement (1 fois) | Clignotement ou vibration (1 fois) | Aucun |
| Rappel d'appel entrant | Vibration courte + clignotement (5 fois) | Clignotement ou vibration (5 fois) | Aucun |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Message d'alerte | Vibration courte + clignotement (2 fois) | Clignotement ou vibration (2 fois) | Aucun |
| Objectif atteint | Vibration en continu + affichage | Affichage (1 fois) | Aucun |

**Autres fonctions :**

Vous pouvez afficher l'alimentation de la batterie inWatch π à travers inHealth, lorsque l'alimentation de la batterie sera inférieure à 20%, inHealth vous rappellera de la remplacer.

inWatchPi et inHealth continueront à mettre à jour et à ajouter des fonctions de rappel sous la forme de mises à jour logicielles et micrologiciels.

## *Paramètres*

| Catégorie | Articles | Configuration paramètres | Remarque |
|---|---|---|---|
| Téléchargement des données | Synchronisation des données avec l'application SmartPhone. | Connectez-vous avec l'application SmartPhone via Bluetooth pour télécharger ou charger des commandes de connexion | |
| Système de configuration | Ecran | Verre saphir | |
| | Affichage | Aucun | 12 LED |
| | Bluetooth 4.0 | Soutenu | |
| | Sangle | Bracelet en cuir remplaçable | Achat sur le site internet |
| | Coque | Acier inoxydable | |
| Configuration materielle | CPU | CC2540/CC2541 | |
| | G-sensor | Pas, calories, km, surveillance du sommeil. Enregistre les données pendant 7 jours. | Enregistre les données pendant 7 jours |
| | Moteur | Soutenu | |
| Configuration Accessoire | Batterie | Type de batterie : bouton capacité de la cellule: 210MA | |