# MODE D'EMPLOI

Y-9562



# Mode d'emploi

## Manuel de l'utilisateur

## Casque Sans Fil MP3 Audio Stéréo Écran LCD Lecteur Carte Micro SD Fonction Radio FM violet

### Table des matières

I/ La batterie ..... 2
II/ L'Appareil ..... 3
III/ Fonctionnement du casque Audio ..... 4
La batterie ..... 4
IV/ La signification des boutons de fonctionnement ..... 5
V/ Écouter de la musique ..... 6
Passer d'une fréquence radio à sa musique personnelle : ..... 6
Port de prise jack 3.5mm ..... 7
VI/ Spécifications du système ..... 8

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour un fonctionnement conforme de l'appareil.

## I/ La batterie

Avant toute manipulation, vérifiez que la batterie soit suffisamment chargée. Si l'appareil ne répond pas à vos commandes alors il doit être mis en chargement. Branchez le casque à un ordinateur depuis son port USB.



Port USB

## II/ L’Appareil

Ci-dessous, vous trouverez l’appareil et ses accessoires correspondant à votre achat : un casque audio sans fil, une batterie Li-on 300mAh et un câble USB :







## III/ Fonctionnement du casque Audio

### La batterie

Avant toute utilisation de ce casque audio, vous devez insérer la batterie :

1. Retirez l'opercule. Si jamais vous rencontrez quelques difficultés, n'hésitez pas à utiliser un tournevis à placer délicatement dans l'encoche. En poussant légèrement, l'opercule se détache du casque.
2. Insérez la batterie. Faites attention à la placer dans le bon sens (= « BL-5B » face cachée).
3. Remettez l'opercule.








## IV/ La signification des boutons de fonctionnement







**Chaque bouton détient une signification :**

1er Bouton : bouton d'allumage et d'arrêt (ON/OFF)
2ème Bouton : mode Radio / mode Musique
3ème Bouton : gestion du volume sonore (monter / baisser le volume)
4ème Bouton : scan des fréquences radio
5ème Bouton : gestion des chaînes radio / gestion de la playlist

Avec ce casque audio, il est possible d'écouter la radio ou de la musique.

**Si vous décidez d'écouter la radio :**

- Cliquez sur le Bouton 2. Choisissez le mode radio (pour passer du mode musique à celui de la radio, il suffit de cliquer une fois sur ce même bouton).
- Cliquez sur le Bouton 4. Un chiffre apparaît sur l'écran, par exemple 60, il faudra attendre que celui-ci progresse jusqu'à 80.
- Puis, recherchez les différentes stations. Le casque scanne les différentes fréquences radios qui sont recevables (attention suivant la qualité du réseau + ou – de chaîne sont disponibles).
- Vous verrez apparaître le nombre de stations reçues : 1/1, 2/2, 3/3 etc. Cette donnée permettra de vous indiquer le nombre de radio reçu et prêtes à l'écoute.
- Cliquez sur le Bouton 5 pour passer d'une chaîne radio à une autre.

## V/ Écouter de la musique

Il est possible d'écouter sa propre musique. En effet, le casque audio détient un port pour carte TF (= carte micro SD) qui vous permet d'insérer une carte mémoire personnelle. Une fois cette carte dans l'appareil, toutes vos musiques sont disponibles.




Emplacement pour carte micro SD

### Passer d'une fréquence radio à sa musique personnelle :

Pour lire les musiques sur la carte micro SD au préalablement insérée, vous devez :

- Cliquer sur le bouton 2 et choisir le mode « musique » (pour passer du mode radio à celui de la musique, il suffit de cliquer une fois sur ce même bouton). Vous êtes sur le mode musique.
- Pour la gestion de votre playlist, il vous suffit de cliquer sur le Bouton 5. Chaque pression sur le bouton permet de passer à la musique suivante.

## Port de prise jack 3.5mm

Depuis ce port, il est possible de brancher un adapteur jack 3.5 mm. En le branchant à un ordinateur (par exemple), l'ensemble des sons seront retransmis dans le casque.




Port prise jack 3.5mm

## VI/ Spécifications du système

| | |
|---|---|
| Mode Audio | Compatible avec les formats MP3 et WAV |
| Récepteur de fréquence | 87.5 ~ 1080 MHz |
| Fréquence | 20Hz ~ 20KHz |
| Ratio SNR | 90dB |
| Puissance de la batterie | 320mAh |
| Autonomie de la batterie en fonctionnement | 8 heures avec un volume Level 1 |
| Temps de recharge | 2,5 heures |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C |
| Technologie d'affichage | LCD |