MODE D'EMPLOI CLE USB 3G 3G+ MODEM 7.5 MBPS EMPLACEMENT MICRO SD

REF. : Y-cu3gm72mems



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

Mode d'emploi Clé USB 3G 3G+ modem 7.5 mbps emplacement Micro SD

REF. : Y-cu3gm72mems

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE CLE 3G 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE CLE 3G 3
I - Installation d'une carte SIM dans votre clé 3G 3
II - Première connexion de votre clé 3G 3
III - Connexion à l'interface de votre clé 3G 4
IV - Réglages de votre clé 3G 5
V - Connexion d'appareil supplémentaires sur votre clé 3G via WiFi 8

PRÉSENTATION DE VOTRE CLE 3G



Port Micro SD

Port Carte SIM Classique

Informations relatives à votre clé 3G

SSID : Nom du réseau WiFi Hotspot de votre clé

WiFi Key : Mot de passe de connexion WiFi par défaut

Web GUI : Adresse de connexion à l'interface de votre clé 3G

ADMIN : ADMIN ; Identifiant par défaut de connexion à l'interface de votre clé 3G

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE VOTRE CLE 3G

I - Installation d'une carte SIM dans votre clé 3G

Avant d'utiliser votre clé 3G, il vous faut y insérer une carte SIM de n'importe quel opérateur tant que cette carte SIM dispose d'une enveloppe de données.

Il faut également IMPERATIVEMENT que la carte SIM que vous allez insérer dans votre clé 3G ne dispose pas de code PIN. Il vous faut le désactiver via un téléphone portable. Sachez également que 0000 est un code PIN et qu'il vous faut donc le désactiver via un téléphone portable.

Munissez-vous de votre clé 3G et ôtez le cache situé sur la face arrière de cette dernière en le faisant glisser. Pour insérer la carte SIM correctement, il vous suffit de vous référer au dessin situé sur le port de carte SIM.

Une fois la carte SIM insérée, vous serez alors prêt à utiliser votre clé 3G.

II - Première connexion de votre clé 3G

Avant d'insérer votre clé sur un ordinateur portable ou fixe, il vous faut vous assurer de quelques points.

- Cet ordinateur (Portable ou fixe) doit disposer d'une connexion WiFi afin de pouvoir accéder à la connexion 3G de votre clé.
- Cet ordinateur (Portable ou fixe) ne doit être connecté à aucun réseau WIFI ou connexion Ethernet.

Une fois que ces points ont été vérifiés, il vous suffit de connecter votre clé 3G à votre ordinateur sur un port USB de libre.

Vous devez avoir une installation de driver qui s'exécute sur votre ordinateur. Et ensuite vous pouvez avoir un raccourci qui s'est créé sur votre bureau avec le nom : UFi 3G.

Ensuite, rendez-vous dans les connexions WiFi de votre ordinateur et connectez-vous au réseau : UFI-UF230_XXX. Le mot de passe de connexion par défaut est **1234567890**

Une fois que vous êtes connecté à ce réseau, vous aurez accès à l'interface de votre clé 3G et cela vous permettra de vérifier que vous êtes bien connecté au réseau 3G de votre carte SIM.

Il sera impératif de vous connecter à ce réseau WiFi pour pouvoir utiliser la connexion 3G de votre clé lors de toutes vos sessions de surf internet avec cette dernière.

III - Connexion à l'interface de votre clé 3G

Une fois que vous êtes bien connecté au réseau WiFi de votre clé 3G, ouvrez une page internet sur votre ordinateur, avec votre navigateur habituel. Une fois la page ouverte entrez l'adresse : **192.168.8.1** dans la barre d'adresse.

Vous devez arriver à cette page :



Une fois sur cette page, entrez les informations de connexions suivantes : admin, admin.
Vous devez avoir une fenêtre de ce type une fois les infos renseignées :



Cliquez alors sur « Login ». Vous arriverez sur l'interface de gestion de votre clé 3G :



Patientez quelques minutes, le temps que votre clé se connecte au réseau de l'opérateur de votre carte SIM. Une fois connecté, vous devez avoir l'inscription « Connected » en haut à droite (Cf. image précédente).

Une fois que vous avez cette inscription, cela vous indiquera donc que vous êtes bien connecté et que vous pouvez donc surfer sur internet via votre clé 3G.

IV - Réglages de votre clé 3G

Nous allons maintenant vous indiquer les réglages possibles sur votre clé 3G.

A - Réglages WiFi

Sur l'interface principale de votre clé 3G, cliquez sur « WiFi » puis sur « WiFi Profiles. Vous devez arriver à l'interface présentée ci-après :



Vous pourrez ici, si vous le souhaitez, personnaliser le nom du réseau WiFi créé par votre clé 3G. Il vous suffit d'entrer un nouveau nom dans la partie : Network Name (SSID) et ensuite de cliquer sur Apply.

Nous vous conseillons de laisser les autres valeurs telles qu'elles sont afin de garantir un fonctionnement optimal de votre clé.

Ensuite, cliquez sur Wi-Fi Security afin d'arriver à l'interface suivante :



Ici, vous pourrez modifier le mot de passe par défaut de connexion WiFi de votre clé. Il vous suffit de remplacer la valeur dans la partie « WPA Key ». Et ensuite cliquez sur Apply afin que les réglages soient effectifs.

Attention : Si vous changer le mot de passe WiFi, il vous faudra vous reconnecter à votre clé avec ce nouveau mot de passe WiFi.

B - Sécurité

Dans cette partie vous pourrez changer le mot de passe d'accès à l'interface de votre clé 3G. Cliquez sur « Security » puis sur « Password ». Vous arriverez à cette interface :



Entrez alors le mot de passe par défaut (admin) dans le partie « Current password » puis entrez deux fois votre nouveau mot de passe dans les parties « New password » et « Verify New Password ». Attention : ce mot de passe ne doit pas excéder 9 caractères et ne peut contenir que des lettres en MAJUSCULE ou minuscule ainsi que des chiffres.

C - Messages

Il est possible de recevoir des SMS sur votre carte SIM 3G et vous pourrez ainsi les consulter dans la partie « Messages ».

D - Advanced

Dans cette partie vous pourrez réinitialiser votre clé 3G à ses paramètres usine si vous rencontrez un problème technique. Pour cela, cliquez sur « Advanced » puis sur « Reset factory ». Vous arriverez ici :



Cliquez alors sur « Reset factory » et patientez le temps que votre clé se redémarre et ainsi reviennent à sa configuration d'usine.

V - Connexion d'appareil supplémentaires sur votre clé 3G via WiFi

Votre clé 3G disposant d'une connexion WiFi, vous permet si vous le désirez de connecter jusqu'à 8 appareils en simultané sur sa connexion 3G.

Pour cela, il suffit de connecter votre appareil (Smartphone, tablette, PC supplémentaire) au réseau WiFi mis en place par votre clé (UFI_UF230_XXX).

Une fois l'appareil ou les appareils connectés, vous retrouverez sur l'interface de votre clé 3G le nombre d'appareil connecté à votre connexion :

