MODE D'EMPLOI

Y-ctvmir9 / Y-ctvmir5



Instructions d'utilisation :

La clé doit être branchée en USB et en HDMi sur un écran afin de pourvoir fonctionner.
Lorsque vous l'aurez branché une diode bleue apparaitra sur la clé.

Les modes :

- Mode DLNA : à utiliser pour les appareils Apple.
- Mode Miracast : à utiliser pour les appareils Android.

Changer le mode :
Appuyez une fois sur le seul bouton présent sur la clé. Vous verrez en haut à droite de l'écran sur quel mode vous êtes :



Utilisation avec un Iphone :

Vous devez être sur le mode DLNA.
Activez le wifi de votre appareil Apple, sélectionnez « Dongle- ********** » et entrez le mot de passe.
Ces informations apparaissent en bas de l'écran



Dirigez-vous dans les raccourcis de votre appareil, et cliquez sur « recopie de l'écran »



Vous avez maintenant accès au contenu de votre appareil directement sur votre écran.

Utilisation avec un Android :

Vous devez être sur le mode Miracast (changez le mode avec le seul bouton présent sur la clé), si vous n'êtes pas dans ce mode.

Dirigez-vous vers l'application « Smart View ».



Sélectionnez « Dongle- ********** », la connexion se fera automatiquement, aucun mot de passe n'est à entrer.

Vous avez maintenant accès au contenu de votre appareil directement sur votre écran.

Réinitialisation de votre clé miracast en cas de problème :

Appuyez 8 secondes sur le seul bouton présent sur la clé. Un message apparaitra en rouge sur votre écran « succès ! please reboot dongle » Celle-ci redémarrera au bout de quelques secondes et vous serez de nouveau sur l'écran d'accueil.