MODE D'EMPLOI

INTERCOM BLUETOOTH MOTO ET SKI (500M;1000M;500M X2)



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

Cette notice est conçue pour les modèles d'intercom d'une portée de 500m, 1000m et le kit x2 intercom d'une portée de 500m. Vous trouverez les procédures de connexion et d'installation de vos intercoms.

L'équipe technique Yonis Shop

MODE D'EMPLOI INTERCOM BLUETOOTH MOTO ET SKI 500m ;1000m ; 500m X 2

Sommaire :

Introduction sur l'intercom Bluetooth.....3

Instructions d'utilisation de l'intercom bluetooth.....4

INTRODUCTION SUR L'INTERCOM BLUETOOTH

Cet intercom peut être utilisé soit pour le pilote ou le passager. Il peut se connecter à quatre périphériques Bluetooth différents (pas simultanément) : un téléphone portable compatible Bluetooth, un deuxième intercom Bluetooth (Soit avec un autre motard, soit avec un passager équipé d'un intercom similaire), une source audio (Lecteur MP3, téléphone...) équipée du Bluetooth, un GPS équipé du Bluetooth.

Il convient également au personne faisant du ski. En effet son kit de fixation fourni s'intègre soit dans le casque d'un motard, soit dans le casque d'un skieur.

DESCRIPTION DE L'INTERCOM :



INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L'INTERCOM

A - Installation de l'intercom dans un casque

I - Installation du boitier de l'intercom sur votre casque

1. Prenez le support «pince», installez ce support sur la gauche ou droite de votre casque, la bande adhésive installée sur la coque extérieure de votre casque.

2. Ensuite collez le support simple par dessus le support pince afin de pouvoir ensuite placer le boitier de votre intercom bluetooth sur le côté de votre casque.

3. Une fois votre support installé, il vous suffit de mettre votre intercom dessus pour que celui-ci soit fixé à votre casque.

II - Installation des écouteurs et du micro

Pour une utilisation optimale de votre intercom, il vous faut placer correctement les écouteur dans votre casque. Pour trouver cette position optimale :

1. Enfiler votre casque. Passer le pouce de votre main droite dans votre casque entre le casque et votre oreille droite, mettez vos autres doigts sur la coque extérieure de votre casque. Une fois votre pouce placé, ne le bouger plus et retirer votre casque en laissant bien votre pouce en place. Placez une oreillette exactement où se trouve votre pouce.

2. Procédez de la même manière pour déterminer l'emplacement de l'oreillette gauche.

3. Une fois les oreillettes placées dans votre casque, placez le micro. Le micro peut se fixer à gauche ou à droite dans votre casque, grâce à sa flexibilité.

4. Votre kit est maintenant installé et prêt à l'emploi.

B - Allumer / Éteindre votre intercom Bluetooth

Pour allumer votre intercom bluetooth, appuyez pendant environ trois (3) secondes sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle s'allume rouge puis elle clignote toutes les deux secondes d'une couleur bleue.

Pour éteindre votre intercom, appuyez une fois sur le bouton OFF, la LED s'éteint. Votre intercom est maintenant éteint.

C - Connecter deux intercoms bluetooth

Allumez les deux intercoms Bluetooth l'un à côté de l'autre. Ensuite appuyez simultanément sur le bouton ON des deux intercoms. La LED de contrôle doit clignoter bleue et Rouge simultanément sur les deux intercoms.

Appuyez ensuite une fois sur le bouton ON de l'un des deux intercom. Patientez quelques secondes que le clignotement des LED sur chaque Intercom deviennent symétrique (Même fréquence de clignotement).

Une fois les deux intercoms clignotant de la même façon, cela signifie qu'ils sont donc connectés entre eux.

D - Rentrer en contact avec l'intercom connecté

Une fois vos intercom connectés, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton ON/Interphone, et de parler. L'intercom connecté recevra vos transmissions. Pour vous répondre, il suffit que votre interlocuteur réponde directement dans le microphone. Pour stopper une conversation, il vous suffit de rappuyez une fois sur le bouton ON/Interphone de votre intercom.

D - Connecter un téléphone à votre intercom Bluetooth

Il vous est possible de connecter un téléphone via Bluetooth à votre intercom de façon à recevoir vos appels directement dans votre intercom.

Pour ce faire, il vous suffit d'activer le Bluetooth de votre téléphone (Référez vous à la notice de votre téléphone pour connaître la procédure). Ensuite allumez votre intercom, passez le en mode recherche de périphérique en appuyant sur le bouton ON jusqu'à ce que la LED clignote rouge et bleu simultanément. Puis sur votre téléphone, réaliser une recherche de périphérique. Le périphérique Motor Phone doit apparaître à votre écran. Sélectionné ce périphérique. Pour le code PIN demandé saisissez : 0000 et validez. Ensuite votre téléphone est connecté à votre intercom.

I - Réception d'appel sur votre intercom

Une fois connecté, vous recevrez vos appels directement sur votre intercom. Celui-ci décroche automatiquement au bout de 5 secondes de sonnerie.

II - Raccrocher après un appel

Pour raccrocher, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Refuser appel/Lecture.

III - Refuser un appel

Lorsque vous entendez la sonnerie dans votre intercom et que vous désirez refuser l'appel, appuyez une fois sur le bouton Refuser appel/Lecture. L'appel sera refusé sans être décroché.

IV - Passer un appel avec votre intercom

Pour réaliser un appel avec votre intercom, vous devez composer le numéro de votre correspondant ou le rechercher dans votre répertoire directement sur votre téléphone. Puis réaliser l'appel avec votre téléphone. Votre appel passera directement par votre intercom (Écouteurs et micro).

V - Rappeler le dernier numéro composé

Certains téléphones vous permettront de rappeler le dernier numéro composé à partir de votre intercom. il vous suffira d'appuyer sur le bouton Lecture pendant environ 2-3 secondes. Si votre téléphone le permet, le dernier numéro composé sera rappelé.

E - Connecter une source audio à votre intercom Bluetooth

Il vous est possible de coupler un lecteur mp3 équipé du bluetooth à votre intercom. Connecté les deux appareil entre eux en suivant la même procédure que celle pour les téléphones portables. Ensuite vous pourrez écouter vos musiques dans les oreillettes de votre kit intercom.

F - Connecter un GPS (compatible Bluetooth) à votre intercom Bluetooth

Il vous est possible de connecter un GPS à votre intercom si votre GPS est équipé du bluetooth. Si celui-ci en est équipé, suivez la procédure de connexion similaire à celle des téléphones portables. Une fois les appareils connectés, vous pourrez recevoir les instructions de votre GPS directement dans les oreillettes de votre kit intercom