MODE D'EMPLOI MULTIPRISE MICRO ESPION GSM QUADRI BANDE ÉCOUTE DISCRÈTE 3 BLOCS

REF. : Y-mmegsm3b



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

I - Introduction sur le produit

Ce dispositif micro espion vous permettra d'écouter en toute discrétion, tout ce qui se passe dans une pièce et sans éveiller les soupçons.

Ce dispositif est très simple d'utilisation. Avant tout, il vous faut une carte SIM (même prépayée).

Avant-propos :

Vous devez configurer la carte SIM (Celle qui sera insérée dans le dispositif micro espion). Pour ce faire, suivez les étapes suivantes.

Etape 1 : Insérez votre carte SIM dans un téléphone portable classique. Effacer toute trace de SMS qui pourrait se trouver sur la carte SIM.

Etape 2 : Désactivez le code PIN de la carte SIM. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les paramètres de sécurité de votre téléphone et sélectionner l'option «désactiver le code PIN».

Etape 3 : Si votre carte SIM est neuve et n'a jamais servie dans un téléphone, vous devez activer les données cellulaires. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un SMS, et de passer un appel avec la carte SIM. Cette action activera les données cellulaire et rendra opérationnelle votre carte SIM.

II- Instruction d'utilisation du micro espion

ATTENTION : Toutes les manipulations se font une fois que la multiprise est débranchée de toute prise secteur !

Insérez la carte SIM préalablement préparée selon les étapes cité ci-dessus. Il n'y a qu'un emplacement possible pour la carte SIM.

Une fois la carte SIM insérée, refermez la multiprise à l'aide des 5 vis fournies avec la multiprise. Ensuite reliez la multiprise à une prise secteur classique (220V - Avec prise terre).

Allumez la multiprise à l'aide de l'interrupteur rouge. Une LED doit s'allumer dans cet interrupteur.

Ensuite, votre micro espion est opérationnel. Il suffit simplement d'appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le dispositif. Le micro décroche automatiquement et vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour.

Vous pouvez ainsi appeler autant de fois que vous voulez le numéro et écouter discrètement ce qui se passe autour.

Mode rappel automatique sur détection sonore

Votre multiprise micro espion dispose d'une fonction de rappel automatique sur détection sonore. Dès que le micro détectera un bruit autour de la multiprise, la carte SIM préalablement insérée vous rappellera sur le numéro que vous avez utilisez pour la joindre lors de la mise en service (Premier numéro enregistré par défaut).

Pour activer cette fonction, envoyez par **SMS** au numéro de la carte SIM insérée dans la multiprise : **1111.**

La fonction sera alors activée et dès qu'un bruit sera détecté, la multiprise vous rappellera.

Pour ensuite désactiver cette fonction de rappel automatique, envoyez par **SMS : 0000**

Cette fonction de rappel automatique sera alors **désactivée.**

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942
contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com