MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM WATERPROOF MICRO ESPION GSM SOS

RÉF. : Y-mtgpscswmegsms



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM WATERPROOF MICRO ESPION GSM SOS

Réf. : Y-MTGPSCSWMEGSMS

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

Caractéristiques techniques.....8

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

I - Introduction sur le produit

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur/USB (fourni dans le pack).
Pendant la charge, la LED s'allume bleue.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Localisation par intervalle de temps
- SOS
- Alarme d'excès de vitesse
- Détection de mouvement
- Périmètre de sécurité
- Micro espion GSM
- Détection de vibration / Effraction
- Total de la distance parcourue



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :





N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

II - Instructions d'utilisation

Avant toute choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur doit avoir le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Ensuite mettez en place la batterie du traceur.

Pour la première utilisation, vous devez charger ce traceur pendant environ 4 heures.

Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, appuyez sur le bouton ON/OFF présent sur la tranche supérieur du traceur. La LED Bleue s'allume et clignote.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de rester appuyez sur le bouton ON/OFF durant plusieurs secondes. La lumière. Votre traceur est maintenant éteint.

Autoriser un numéro à entrer en contact avec le traceur

Pour qu'un numéro soit l'administrateur par défaut, il vous suffit d'envoyer un sms en recopiant ceci :

123456admin 0601020304

123456 : Mot de passe par défaut
0601020304 : Numéro de téléphone à autoriser (à remplacer par le numéro que vous désirez autoriser)

Si la procédure se déroule correctement, vous recevrez un SMS tel que : **admin 0601020304**

Ensuite, si vous désirez autorisé un nouveau numéro à rentrer en contact avec le traceur, il vous suffit d'envoyer un nouvel SMS en changeant simplement le numéro à autoriser.

Modifier le mot de passe d'accès au fonctions du traceur

Par défaut votre traceur est verrouiller par le mot de passe 123456. Vous pouvez à tout moment changer ce mot de passe par défaut.

Pour changer ce mot de passe par défaut, il vous suffit d'envoyer le code suivant par sms :

123456password 000000

123456 : mot de passe par défaut
000000 : Nouveau mot passe étant une combinaison de 6 chiffres.

Si la procédure de changement de mot de passe réussie, vous recevez ce SMS de la part du traceur :

Password 000000 ok!

Localisation instantanée par SMS

Pour avoir la position du traceur de manière instantannée, envoyez le SMS suivant au traceur :

123456smslinkone

123456 : correspond au mot de passe du traceur. Si vous avez changé le mot de passe, remplacez 123456 par votre mot de passe.

Le traceur doit vous répondre un sms de ce type :

http://www.maps.google.com/?a=113.837718E.22588837N
Speed : 0.41 km/h 9.03
Batt. : 60%
Alt. : 26.3m
08/03/12 20:21
imei : 861785004802959

Il vous suffira soit de cliquer directement sur le lien qui vous amènera sur la page de Google maps pour voir la position du traceur, ou de vous connecter avec un ordinateur sur Google Maps et de recopier l'adresse envoyée par le traceur.

Localisation continue du traceur

Vous pouvez paramétrer un suivi de localisation du traceur selon un intervalle de temps et un nombre de SMS. La valeur minimale de l'intervalle de temps est de 5 secondes et la valeur maximale 255h. Pour le nombre de SMS vous pouvez recevoir un nombre illimité de sms en remplaçant la valeur du nombre de SMS par ***

Pour activer ce mode, il vous suffit d'envoyer un sms de ce type :

123456t030s002n

123456 : correspond au mot de passe du traceur.
t030s : correspond à la valeur de l'intervalle de temps. Ici l'intervalle est défini sur 30 secondes.
002n : correspond au nombre de sms de localisation (nombre de fois que vous allez recevoir un sms). Ici vous recevrez un sms, puis un second 30 sec. plus tard.

Choisissez le nombre de SMS et l'intervalle de temps qui vous convient. Envoyez le SMS, le traceur doit vous répondre un sms de ce type : «t030s002n ok!». Ce SMS confirmera que vos instructions ont bien été prises en compte par le traceur.

Mode Micro espion (écoute à distance)

Pour passer en mode micro espion (écoute à distance), envoyez un SMS de ce type :

123456monitor

123456 : correspond toujours au mot de passe du traceur.

Le traceur doit vous répondre un sms de ce type : Monitor OK!

Vous pourrez ensuite appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur puis entendre tout ce qui se passe autour de celui-ci sans que personne ne se doute de rien.

Pour revenir au mode traceur, il vous suffit d'envoyer un SMS de ce type :

123456tracker

Le traceur vous répond : tracker ok! Ce SMS vous indique que le traceur a quitté le mode micro espion et attend vos instructions.

Mode détection de mouvements

Vous pouvez recevoir des coordonnées GPS à chaque fois que le traceur sera en mouvement et ainsi recevoir des coordonnées GPS seulement quand celui-ci est en mouvement.

Pour activer ce mode de traçage, envoyez un SMS de ce type :

123456traffic 5

123456 : mot de passe du traceur
5 : correspond à la sensibilité de mouvement. Celle-ci va de 0 à 10. 0 signifie que vous abandonnez ce mode de traçage.10 est la valeur maximale de sensibilité.

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : traffic 5 ok! Ce SMS vous indiquera que le traceur a bien pris en compte vos instructions. Pour annuler ce mode, envoyer simplement 123456traffic 0. le traceur vous répondra Traffic 0 ok! vous signalant que le mode est désactivé.

Mode détection de vibration / Effraction

Pour passer en mode détection de vibration/effraction, envoyez au traceur un SM de ce type :

123456shake 5

123456 : Mot de passe du traceur
5 : sensibilité de vibration / effraction à détecter. Celle-ci va de 0 à 10.

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : shake 5 ok! Ce SMS vous indiquera que le traceur a bien pris en compte vos instructions. Pour annuler ce mode, envoyer simplement 123456shake 0. le traceur vous répondra shake 0 ok! vous signalant que le mode est désactivé.

Mode alarme d'excès de vitesse

Pour activer ce mode, envoyez un SMS de ce type au traceur :

123456speed 050

123456 : Mot de passe du traceur
050 : vitesse en km/h de limitation. Ici 50 km/h

Une fois le SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : speed 050 ok! Ce SMS vous indiquera que le traceur a bien pris en compte vos instructions. Pour annuler ce mode, envoyer simplement 123456speed 0. le traceur vous répondra speed 0 ok! vous signalant que le mode est désactivé.

Mode périmètre de sécurité

Vous pouvez définir un périmètre de sécurité. Dès que le traceur sortira de ce périmètre, vous recevrez un SMS avec les coordonnées du traceur.

Pour activer ce mode envoyez un SMS de ce type :

123456fence 22589155N,113.827732E;22.559000N,113.897111E

123456 : Mot de passe du traceur
22589155N,113.827732E : Coordonnées géographique d'un point
22559000N,113.897111E : Coordonnées géographiques du deuxième point de délimitation de la zone.

Une fois ce SMS envoyé, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type :
Fence
22589155N,113.827732E;22.559000N,113.897111E
ok!

Une fois que le traceur dépassera la zone délimitée, vous recevrez un SMS d'alerte.

Mode SOS

Il suffit d'appuyez trois secondes sur le bouton SOS du traceur. Le traceur va envoyé un SMS avec les coordonnées géographiques, et écrit HELP!

Ce SMS sera envoyé à tous les numéros autorisés du traceur.

Total de distance parcourue par le SMS

Pour connaitre la distance totale parcourue par le traceur, envoyez les SMS suivants :

- 123456gprsdata 1
- 123456t010s***n
- 123456km0
- 123456km?

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :

Vous recevrez en kilomètre, la distance totale parcourue par le traceur.

Réinitialisation du traceur

Si vous rencontrez des soucis dans l'utilisation de votre traceur, vous avez la possibilité de réinitialiser celui-ci (Procédure de Reset)

Il vous suffit pour cela d'envoyer le SMS suivant :

123456begin

Le traceur doit vous répondre : «begin ok!»

Votre traceur sera donc réinitialisé et vous devrez reprendre la configuration depuis le début.

N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :